


“安全と快適”そのニーズにこたえる



校正用

ポータブル加振器

Model-8100

検出器校正用の加振器です。
コンパクトな完全一体型で、
振動レベルが可変です。



校正用 ポータブル加振器

Model-8100

特 長

振動検出器や振動計を、現場で、手軽に校正するための加振器です。加振器、発振器、振動計がコンパクトに一体化されています。加振レベルがデジタル表示されるので、任意のレベルで、加速度、変位の加振テストができます。
80Hz、500Hzの発振器が内蔵されており、この2通りで加振ができます。
外部発振器により、5Hz～5kHzまでの任意の周波数でも、加振テストができます。
付属のケースで、持ち運びが容易です。

構 成

本体 MODEL-8100.....1台
収納用アルミケース.....1台
電源ケーブル.....1本
取扱説明書.....1部

仕 様

加振器部

加 振 力：最大9.8N VRにより可変
最 大 振 巾：5mmP-P
バ ネ 定 数：約400g/mm


加 振 周 波 数：80Hz及び500Hz 内蔵発振器によるスポット周波数
5Hz～5kHz 外部発振器使用のとき

可動部質量：75g以下
歪 率：80Hz、500Hz 10m/s²において2%以下
加振テーブル：直径25mm
ピックアップ取付ネジ部 M6 P=1
オプション M5, 10-32UNF-2B


振動計部(内蔵デジタル振動計)

加速度レンジ：0～199.9m/s² 分解能0.1m/s² ピーク
変位レンジ：0～1.999mmP-P 分解能1μmP-P
確 度：3%以内(80Hz、10m/s²、25°)
周 波 数 特 性：5Hz～5kHz
振動波形モニタ：AC出力 ±2V/フルスケール
使用温度範囲：-20 ~ +50
電 源：AC100V±10V 50/60Hz 1A以内
寸 法・質 量：(W)120×(H)200×(D)200mm 6.5kg

外 形 図



単位 mm



【実際の校正例】

本カタログに記載の仕様およびデザインは、製品改良のため予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。

SHOWA “安全と快適”そのニーズにこたえる

昭和測器株式会社

代理店

本社 / 〒101-0024 東京都千代田区神田和泉町1-5-9

TEL.03-3866-3210(代) FAX.03-3866-3060

工場 / 〒193-0832 東京都八王子市散田町5-1-8

TEL.0426-64-3232(代) FAX.0426-64-3276

<http://www.showasokki.co.jp/> E-mail:eigyo@showasokki.co.jp